



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Муфта-кросс МКО-П1



Тупиковая муфта МКО-П1/А предназначена для монтажа подвешенного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей малого диаметра. Особенностью всех муфт МКО с литерой «А» является наличие внутри планки или гнезд для установки адаптеров. Это позволяет использовать оконцованные абонентские дроп-кабели и осуществлять кросс-коммутацию.

Муфта представляет собой малогабаритный герметичный контейнер прямоугольной формы. Внутри контейнера установлена съёмная монтажная панель (вставка), с тыльной стороны которой вмонтированы два ложемент для размещения сростков ОВ, защищенных гильзами КДЗС, а на лицевой стороне панели находятся гнезда для установки адаптеров. На лицевой части монтажной панели расположен ложемент типа Л2-СП, на который возможно установить разветвители в мини-корпусах с волокнами длиной 1 метр в буферном покрытии 900 мкм.

Характеристики

Производитель	
Макс. кол-во разъёмных соединений	10
Тип адаптеров	По требованию заказчика
Макс. кол-во сварных соединений	36
Количество вводимых ОК: - до 9 мм/транзит- овальный - до 5 мм	2/1 8
Максимальное количество кассет	2
Способ герметизации корпуса и вводов ОК	Механический
Герметизирующий материал	Эластомер
Температура эксплуатации, °С	- 60...+70